



অনাপত্তি সনদ (NOC)
(মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়-এর নাম)
রাজশাহী জনপূর্ত জোন, রাজশাহী

ওয়েবসাইট: www.pwd.rajshahidiv.gov.bd

স্মারক নং: ২৫/৩৬/৮২০০/০০৫/২৮.০০৭.২৬.২৮৪

তারিখ: ২৬/০৭/২০২৩

বিষয়: জনাব ছো: কাহ আলহা কোথ পিতা/স্বামী মুত-ছো: আব্দুল বারী কোথ
এবং পাসপোর্ট করার জন্য অনাপত্তি প্রদান।

জনাব ছো: কাহ আলহা কোথ, রাজশাহী জনপূর্ত জোন, রাজশাহী কার্যালয়ে
ক্রমাঙ্কিত/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাপ্তরিক পরিচিতি নম্বর প্রকাশনিক কর্মকর্তা পদে

নিযুক্ত আছেন। তার পাসপোর্টের আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এর সঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল। পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে ইতোপূর্বে তার পূর্ব পরিচয়
এ সনদে প্রতিপাদিত হয়েছে/হলি-এবং তার বিরুদ্ধে বিরূপ কোন তথ্য নেই।

০২ বর্তমান ঠিকানা : ৩৮/১, নাজীপুর, লোটাপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী-৫০০০

০৩ জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বর : ১৯৭৭৮৮১৫১১৩০৩৮৯৫৫

০৪ অবসর গ্রহণের তারিখ : ৩০/১২/২০১৫

০৫ আবেদনকারীর পরিবারবর্গের বিবরণ (নির্ভরশীল স্বামী/স্ত্রী এবং ১৫ বছরের নিচে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

ক্রমিক নং	নাম	সম্পর্ক (টিক দিন)	জন্ম তারিখ	জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ নম্বর
০১	<u>ছো: লাকী সরকার</u>	স্বামী: <input type="checkbox"/> স্ত্রী: <input checked="" type="checkbox"/>	<u>১০-১২-১৯৮৯</u>	<u>৮৮১৫১৩৮৯১১৩৫৭৪</u>
০২	<u>১) একে আয়কম্বা জিদ্দিকা</u> <u>২) একে আরশিয়া জিদ্দিকা</u>	পুত্র: <input type="checkbox"/> কন্যা: <input checked="" type="checkbox"/>	<u>৩১-১২-২০১০</u> <u>৩১-১২-২০১৬</u>	<u>-২০১০৪২২১১৫০৭৩৫৫৫৭</u> <u>-২০১৬৮৮১৫১১৩০০৭০৪৫</u>

০৬ আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ বাংলাদেশের নাগরিক। তাকে/তাদেরকে পাসপোর্ট প্রদানে আপত্তি নাই।

০৭ অনাপত্তি সনদ (NOC) একবার ব্যবহারযোগ্য এবং ইস্যুর তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

এনওসি প্রদানকারী কর্মকর্তার নামসহ সীল। (মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/বিভাগ/কর্পোরেশন এর প্রধান কর্মকর্তা/জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) NOC প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর : মুদ্রা: ২৫/০৭/২০২৩
নাম : মোঃ শিহাব উদ্দিন
পদবি : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
টেলিফোন নম্বর : ০২৫.৮৮৮.০২৪০০
ই-মেইল : ace.raj@pwd.gov.bd
ওয়েবসাইট : www.pwd.rajshahidiv.gov.bd

প্রাপক
পরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক
বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস,